



MXR-4

Order No.: 0200250

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage audio 4 canaux

avec unité d'effets DSP, lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 2 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et Pan Pot
- 1 canal d'entrée stéréo avec égaliseur 2 voies et réglage de balance
- Lecteur MP3
- Interface USB
- Récepteur Bluetooth
- 16 effets DSP réglables
- Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send
- Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale
- Sortie casque réglable
- VU-mètre stéréo à LEDs
- Alimentation par USB ou bloc secteur livré

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MXR-4

Canaux d'entrée	4
Nombre Mic/Mono	2
Nombre stéréo	1
Entrée Mic	2 mV, sym. 2 x XLR
Entrée Ligne	100 mV (stéréo), 2 x jack 6,35 D/G 60 mV (mono), 2 x jack 6,35
Entrée Aux	400 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Sortie Master	500 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Effet Send	4,4 V, 1 x jack 6,35
Casque	≥ 8 Ω, 1 x jack 6,35
USB	oui
Bluetooth	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,03 %
Rapport signal / bruit	> 83 dB(A)
Egaliseur graves	±15 dB/80 Hz
Egaliseur aigus	±15 dB/12 kHz
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	USB ou bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	228 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	205 mm
Poids	1,4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,255 x 0,24 x 0,08 m
Poids brut	1,625 kg
Poids net	1,48 kg