

# ALARME / ANTI-INTRUSION PÉRIPHÉRIQUES ET EXTENSIONS



### RF32VEDO

## MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADIO 32 DISPOS.



Modules émetteurs/récepteurs radio permettant d'utiliser les dispositifs sans fil répertoriés dans les centrales Comelit de la série VEDO. Ils permettent d'utiliser jusqu'à 32 capteurs, 16 sirènes et 32 télécommandes radio. Disposé dans un conteneur en plastique ignifuge blanc complet avec anti-ouverture et anti-arrachement . Il peut également être disposé à l'intérieur des conteneurs art. BOXPLASTIC, BOXMETAL et BOXFLUSH. Dimensions (L x H x P) 126 x 80 x 32 mm.



Nombre maximum de sirènes (n°)

Nombre maxi radiocommande (n°)

Température de fonctionnement (°C)

Radio bidirectionnelle

### **ALARME / ANTI-INTRUSION**



16

32

Yes



### **RF32VEDO**

# MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR RADIO 32 DISPOS. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Technologie sans fil Protocole bidirectionnel Bande fréquences radio (MHz) 868.05 ÷ 869.95 Type de BUS de connexion RS485 Nombre maximum de détecteurs radio (n°)

Série centrales compatibles	
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Hauteur (mm)	80
Largeur (mm)	126
Profondeur (mm)	32
Boîtier plastique	Yes
Couleur du produit	Blanc

-10 ÷ 55