



WXF070

## Variateur connecte gallery

### Caractéristiques techniques

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle	Contrôle d'app via Bluetooth
Mode de montage	Pour fixation par crans
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Tension Electrique

Tension de service	230-230 V
--------------------	-----------

#### Puissance

P max. avec lampes à incandescence	20-275 W
------------------------------------	----------

#### Matières

Code RAL	7011
Matière	Polycarbonate (PC)
Couleur	Blanc

#### Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 °C
------------------------	--------