



SA-130DMP

Order No.: 0257760

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur stéréo, 140 W

avec lecteur MP3 intégré, récepteur Bluetooth, radio FM, interface USB et insert carte SD/MMC

- Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil d'ordinateurs portables, Smartphones ou tablettes PC
- Supports de mémoire USB directement reliables
- Pour cartes SD/MMC jusqu'à 32 GO (FAT16/FAT32), disponibles en option
- Entrée micro et Aux en façade, réglable
- Entrée ligne stéréo réglable
- Possibilité de repiquage par exemple pour appareil à effets, égaliseur, contrôleur feedback
- Egaliseur 2 voies
- Sortie Master réglable
- Installation rack 482 mm (19"), 1 U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-130DMP

Puissance nominale	140 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 70 W
Canaux	2
Entrées	480 mV/20 k Ω (Ligne)
	1,3 mV/500 Ω (Mic)
	190 mV/10 k Ω (Aux)
	580 mV/22 k Ω (Amp In)

SA-130DMP

Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	±12 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	90 dB
Taux de distorsion	0,1 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	350 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	245 mm
Hauteur U	1
Poids	4,9 kg
Branchements	1 x RCA D/G (Ligne) 1 x XLR/jack 6,35 (Mic) 1 x jack 3,5 (Aux) 1x RCA D/G (Amp In) 1 x RCA D/G (Amp Out) bornes à vis (HP)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,065 x 0,535 m
Poids brut	6,17 kg
Poids net	5,45 kg