



## PA-102

Order No.: 0172970

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur-Mixeur Public Adress mono, 8,5 W

- 1 entrée micro réglable
- 1 entrée ligne réglable
- Livré avec micro main PTT
- Fonction sirène via poussoir
- Boîtier métallique
- Etrier de montage livré
- Fonctionnement batterie 12 V

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PA-102

Puissance de sortie, totale	15 W
Puissance nominale	8,5 W
Canaux	1

**PA-102**

Entrées	3,4 mV/2,2 k $\Omega$ (Mic), 240 mV/11 k $\Omega$ (Ligne)
Bande passante	20-20000 Hz
Rapport signal / bruit	70 dB
Taux de distorsion	< 0,3 %
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 12 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 2 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	151 mm
Hauteur	41 mm
Profondeur	115 mm
Poids	410 g
Branchements	1 x jack 6,35 (entrée Mic), 1 RCA D/G (entrée ligne), bornier vis (haut-parleur), bornier vis (alimentation)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,13 x 0,12 x 0,205 m
Poids brut	0,76 kg
Poids net	0,656 kg