



PA-302

Order No.: 0171270

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur-Mixeur Public Adress mono

14 W

- 1 entrée micro et 1 entrée ligne, réglable
- 2 sorties haut-parleurs, commutables
- Haut-parleur intégré
- Fonctionne également comme interphone
- Livré avec micro main PTT
- Sirène et corne de brume, corne de brume automatique
- Boîtier métallique
- Etrier de montage livré
- Fonctionnement par batterie 12/24 V, commutation automatique

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-302

Puissance de sortie, totale 20 W

PA-302

Puissance nominale	14 W
Canaux	2
Entrées	3 mV (Mic), 50 mV (Ligne)
Bande passante	20-20000 Hz
Rapport signal / bruit	65 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	175 mm
Hauteur	60 mm
Profondeur	170 mm
Poids	1,4 kg
Branchements	1 x jack 6,35 (entrée Mic), 1 x RCA (entrée ligne), 2 x bornier à vis 2 pôles (haut-parleur), 1 x bornier à vis 3 pôles avec cavalier (HP externe)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,1 x 0,3 m
Poids brut	1,84 kg
Poids net	1,41 kg