



Code produit

F08053

ACTIVATEUR ÉCLAIRAGE UNIVERSEL

Référence

8053

EAN

8424299080536

La description.

La description

Pour des installations nécessitant des signalisations de grande puissance lors de la réception d'un appel. Cet équipement peut activer une sonnette, une sirène ou une lumière en appuyant simplement sur le bouton-poussoir de la platine de rue.

Aux dimensions réduites, installation possible dans des regards électriques. Encastrables dans un boîtier standard de 10 x 10 cm. Ils disposent de bandes adhésives pour leur fixation. Ils peuvent également être directement vissés au mur.
Système conventionnel : utilise plusieurs fils communs sur toute l'installation ainsi qu'il fil d'appel (ou retour d'appel) par logement.

Recommandé dans les petits immeubles ou ceux de taille moyenne (jusqu'à 50 résidents environ) avec plusieurs accès et centrale de conciergerie. Pour lotissements avec entrée générale et bâtiments intérieurs.

Câblage :

- Portier : 4 fils + N (1 fil d'appel par logement)
- Portier vidéo : 7 fils communs + 1 câble coaxial vidéo + N (1 fil d'appel par logement)

Distance maximale dans l'installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

Détails techniques supplémentaires

Dimensions : 62x70x20 mm (hauteur-largeur-profondeur).

Alimentation :

- Audio : 12 Vca
- Vidéo : 18 Vcc

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.0634	6,3x2,4x9	GENERICA

Manuels

- 94460 Activador de Luces
Ref 8053 V02_02.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF08053ES.pdf