



170.118 **VONYX**

## PSS302 Ensemble de sono portable 10" SD/USB/MP3/BT avec pieds

Cet ensemble 2 voies portable se compose de deux enceintes passives 10", avec, sur la face arrière d'une enceinte, une table de mixage active amovible et sur l'autre enceinte un compartiment de stockage. L'amplificateur est de classe D, la table de mixage dispose de 8 canaux d'entrée pour 4 branchements micro, canaux 5/6 et 7/8 disposent d'entrée stéréo pour brancher votre lecteur MP3, lecteur CD ou instrument de musique. Avec BT pour streaming audio, ports USB/SD, panneau de commande MP3, égaliseur, et de nombreux effets pour produire une musique avec un son agréable. Avec microphone filaire et 2 pieds d'enceintes.

Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, Mini-Jack 3,5 mm, SD, USB, XLR 3 points

Output connections : Cinch (RCA), Mini-Jack 3,5 mm

Output power: Max : 300W

Frequency response : 20 - 18.000 Hz

Diameter tweeter : 1"

Diameter woofer : 10"

Magnet type : Ferrite

Magnet weight : 30 oz

Impedance : 8 Ohm

SPL max : 124dB

Power supply : 220-240VAC 50Hz

Dimensions (L x W x H) : 315 x 315 x 495mm

Weight : 21,50

- Microphone filaire de qualité et pied
- Graves 10", moteur 1" titane
- Amplificateur - mixeur 300 W
- Port USB, insert SD
- Lecteur MP3 avec grand affichage
- Effet d'écho sur le canal 1-4
- Alimentation fantôme -48 V
- Réglages graves et aigus pour canal 1-4
- 4 x entrée micro XLR et jack 6,35 ligne
- 2 entrées jack 6,35 symétriques
- Entrées RCA stéréo
- Entrée Aux jack 3,5
- Sortie Record RCA stéréo
- Sortie casque jack 3,5 mm
- Télécommande pour lecteur MP3