



## R-4THA/5

Order No.: 0259847

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone main UHF PLL

avec capsule à condensateur

- Capsule micro à condensateur, cardioïde
- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage de sensibilité ( $\pm 15$  dB)
- Fonction verrouillage / Mute
- Témoin d'état de la batterie 4 niveaux et batterie faible, affichage LCD éclairé
- Puissance d'émission commutable

#### Limitations d'utilisation dans l'U.E.

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".**

**tools4music 02/2019**

“D'excellente qualité, je n'aime pas autant le look que le JSS-4B. Excellentes propriétés acoustiques.”

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****R-4THA/5**

Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	condensateur
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation	2 x batterie R6, alcaline (non livrée)
Durée de fonctionnement	> 20 h
Bande passante audio	50-18000 Hz
Pression sonore maximale	140 dB
Matériau boîtier	
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 50 mm x 253 mm
Poids	260 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,08 x 0,295 m
Poids brut	0,545 kg
Poids net	0,306 kg