

PRODUCT-DETAILS

100411K

BRIOSPOT S 60L PA



Informations générales

Extension du type de produit	100411K
Code de produit	7TCA309010R0106
EAN	5415022524673
Description courte	BRIOSPOT S 60L PA
Description longue	BAES - Briospot Montage Saillie - Evacuation Led - Permanent - Autotestable SATI

Technique

Fonction	Escape route signage
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
Alimentation	0.45 W Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8 6000 K

Type de test	Autotest
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de marquage	InsérerFeuille
Type de montage	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Type d'affichage	Single/double-sided
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Lithium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	25 g
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	134 mm
Produit Hauteur Net	40 mm
Produit Longueur Net	230 mm
Poids net	1.0584 lb 480 g

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.510 kg
UPC	075114431118

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A8198
Certificat NF	9AKK108467A4015

Installation

Installation Video	9AKK108466A7960
Instructions et manuels	9AKK108466A5921

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A6334
Marketing Video	9AKK108466A7145

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

