



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

Ruban LED flexible COB couleur unie

Le ruban LED 24V LEDline™ COB est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Une bande de LED COB centrale assure un éclairage continu sans aucune disruption. Plus besoin de vous soucier de l'espacement des LED, l'effet obtenu est juste parfait. Faible consommation électrique de 10W par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
EN-ST1024IP/27	10	900	2700	180	Blanc
EN-ST1024IP/30	10	900	3000	180	Blanc
EN-ST1024IP/40	10	950	4000	180	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Ruban LED COB monochrome IP67 avec adhésif 3M™
- La COB fournit une lumière continue sans aucun effet d'ombre ni point éblouissant
- Points de coupe tous les 45 mm pour une flexibilité maximale
- Angle de faisceau de 180° et 528 LED par mètre
- Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle
- Longueur maximale de 10 m
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED
Type de tension d'entrée:	24~24V DC
Température max:	45°C
Distribution lumineuse:	Accentuation
W (mm):	12
H (mm):	5
Protection coupe-feu:	Non
Culot:	Aucun
Dépréciation lumineuse :	L70

Nombre de LEDs:	528
Température min:	-20
Réglage positionnel:	Fixe
Smart? :	Non
L (mm):	10000
Indice IP:	IP67
Protection acoustique:	No
SDCM:	6
Durée de vie à L70 (h) :	25.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.