

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI SOLAR PLUG EU

SMART+ SOLAR PLUG | Prise avec système de surveillance de production et de consommation d'énergie solaire avec la technologie WiFi



### Zones d'application

- Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires
- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

### Avantages du produit

- Surveille la production d'énergie de petits systèmes solaires ou la consommation d'énergie des appareils connectés
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet l'allumage à distance de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compteur d'énergie
- Planification
- Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

### DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	97,00 g
Longueur	80,00 mm
Largeur	59,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	59.00 mm
Hauteur	49,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	49.00 mm

### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
-------------------------------	--------------

### CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---------------------------------

### CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	I
Type de protection	IP20

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

### Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A)

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Document name
 Installation guide	SMART WIFI PLUG EU PV
 Declarations Of Conformity CE	WIFI PLUG EU

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854088537	Etui carton fermé 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	161.00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4099854088544	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.