

Fiche technique produit

Émetteur mural RF Friends of Hue



Numéro de référence

FOH A 595 WWM

Émetteur mural RF Friends of Hue

4 canaux
 max. 4 scénarios d'éclairage
 Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation

- Interrupteur Smart sans fil pour commander des lampes Philips Hue
- Pour commuter, varier et activer des scénarios
- Destiné à un usage domestique
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)
- Appareil sans batterie ni alimentation externe
- La puissance d'émission est générée par l'appui mécanique sur la touche (Energy Harvesting)
- Transmission crypté avec codage spécifique par appareil
- Standard RF ZigBee Green Power compatible avec Friends of Hue et Appel HomeKit
- Amplification de la puissance d'émission à travers une lampe Philips Hue
- Mise en service simple et configuration à travers Philips Hue App et Hue Bridge à partir de V2

Caractéristiques techniques

Radiofréquence :	2,402 ... 2,480 GHz
Portée d'émission	
en champ libre :	jusqu'à 175 m
dans les bâtiments :	env. 20 m
Puissance d'émission :	7 dBm / 5 mW
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +65 °C
Humidité de l'air :	0 ... 95 % (pas de condensation)



laqué mat

Couleur:
Blanc mat

Matériaux:
thermoplastique laqué

P Possibilité de couleurs sur demande