

# Kit du coffret de centrale MAP

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Parfaitement adapté à une centrale, un module DE, une alimentation, 2 batteries de 40 Ah et 4 concentrateurs LSN
- ▶ Inclut une plaque de montage articulée

Le kit du coffret de centrale MAP (ICP-MAP0111) contient un coffret de centrale MAP, une plaque de montage articulée ICP, un contact d'auto-surveillance pour coffret de centrale MAP0110, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Allemagne	VdS-S S 112016 C MAP 5000
	VdS G111040 ICP-MAP-5000
	VdS G114801 ICP-MAP5000-COM
Europe	CE EN 55022, EN 50130-4, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, EN 60950-1 MAP 5000 family
	EN50131 EN-ST-000121 MAP 5000
France	AFNOR NF&A2P Grade 3, Certificat numéro 1133400003A0, Conforme à la norme NF324-H58

## Composants inclus

Quantité	Composant
1	Ensemble coffret
1	Accessoires <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 contact d'auto-surveillance pour coffret de centrale MAP (ICP-MAP0050)</li> <li>• 1 bornier AC MAP (ICP-MAP0065)</li> <li>• 1 jeu de clés pour coffret MAP (ICP-MAP0060)</li> </ul>
1	Hardware <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 vis TORX (M4 x 8 mm, type A)</li> <li>• 2 vis TORX (M3 x 5 mm)</li> <li>• Enveloppe à spirale (grande taille)</li> </ul>
1	Documentation – Modèle d'installation
1	Modèle de perçement

## Spécifications techniques

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	65.8 x 44.3 x 19.35
Dimensions en pouces (H x l x P)	25.9 x 17.4 x 7.6

Poids en g	1566
Matériau	Acier laminé à froid de 1,5 mm
Couleur	Blanc

### Conditions ambiantes

Classe de protection	IP30 IP31 (avec un profil de protection des arêtes)
Niveau de sécurité	IK06
Catégorie environnementale	II : EN50130-5, VdS 2110
Utilisation	Intérieur

### Informations de commande

#### Kit du coffret de centrale MAP

Le kit contient un coffret de centrale MAP, une plaque de montage articulée MAP, un contact d'auto-surveillance pour coffret de centrale MAP, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0111**

#### Accessoires

##### Plaque de fixation pour accessoire MAP

Plaque de montage accessoire qui peut porter jusqu'à deux convertisseurs MAP 12 V et un module de protection d'alimentation SIV ou AT 2000.

Numéro de commande **ICP-MAP0020**

##### Plaque de montage pour accessoire MAP (EMIL)

Plaque de montage pour accessoires pouvant porter un module ISP-PCBA-EMIL et un module de relais IMS-RM ou un transformateur de tension ICP-MAP0017. Il est également parfaitement adapté à tous les modules accessoires à trois trous standard.

Numéro de commande **ICP-MAP0021**

##### Contact d'auto-surveillance pour coffret de centrale MAP

S'intègre aux coffrets de centrale MAP et aux coffrets d'alimentation MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0050**

##### Distributeur de fusible SIV 28

Pour la protection surveillée par fusible des dispositifs connectés à une centrale (MAP5000, par exemple), 5 fusibles max.

Numéro de commande **SIV 28**

##### Bornier AC MAP

Bornier pour connecter une tension d'alimentation à l'alimentation MAP 150 W.

Numéro de commande **ICP-MAP0065**

##### Kit de câbles de rechange MAP

Kit de câbles contenant des câbles et des composants pour réaliser les connexions électriques des périphériques MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0090**

#### Jeu de clés pour coffret MAP

Serrure, deux clés et deux sceaux de garantie pour utilisation sur coffret de centrale MAP, coffret d'alimentation MAP ou coffret d'extension MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0060**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
Tel: +32 56 20 0240  
Fax: +32 56 20 2675  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us