

**30008548****BARRIÈRE IR SIMPLE À 4 RAYONS TX, HAUTEUR 2M**

Barrière simple à rayons infrarouges terminale avec 4 rayons TX, dans boîtier à poser au sol ou pour pose murale avec les accessoires correspondants (non fournis), hauteur 2 m, portée maxi 100 m en champ libre, alimentation 12-16 Vcc, consommation 135 mA, nécessite la synchronisation par câble pour TX et RX, accessoires de câblage pour une installation extérieure étanche IP65, température de service de -25 à +65°C avec régulation de température 50 W 24 Vca, relais de sortie pour alarme, vandalisme et hors service(brouillard).



30008548

## BARRIÈRE IR SIMPLE À 4 RAYONS TX, HAUTEUR 2M

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Barrière simple infrarouges montage en saillie
Nombre rayons IR	4Tx
Distance maximale en intérieur (m)	200
Distance maximale en extérieur (m)	100
Caractéristiques faisceaux IR	Pulsé, $\lambda$ 950nm
Synchronisme	Fils
Logique capteurs	OR, AND random(aléatoire de deux rayons), AND 1° et 2° rayon
Détection brouillage	Oui avec sortie OC
Système d'adressage et d'alignement	Tester
Disqualification au brouillard	Oui avec sortie OC
Réglage hauteur rayons barrières	Yes
Rayons à exclusion possible	1er ou 1er et 2e rayon
Fonction anti-rampement	Yes
Réchauffeurs	Yes
Protection Tamper	Oui

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 65
Hauteur (mm)	2000
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	60
Utilisation en extérieur	Yes
Indice de protection IP	IP54

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Supply voltage heaters	24VAC
------------------------	-------

**30008548****BARRIÈRE IR SIMPLE À 4 RAYONS TX, HAUTEUR 2M****ACCESSORIES****30008539 MÂT POUR L'ANCRAGE DES BARRIÈRES, HAUTEUR 2M**

Mât haut. 2 m à fixer au sol pour l'ancrage des barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008538 MÂT POUR L'ANCRAGE DES BARRIÈRES, HAUTEUR 1M**

Mât haut. 1 m à fixer au sol pour l'ancrage des barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008532 ÉTRIER D'ANCRAGE MURAL POUR BARRIÈRES**

Étrier d'ancrage mural pour barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549 (l'emballage contient 2 pièces).

**30008531 ÉTRIER D'ANCRAGE À MÂT POUR BARRIÈRES**

Étrier d'ancrage à mât pour barrières art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 et 30008549.

**30008534 ALIMENTATION POUR BARRIÈRES EN BOÎTIER MÉTALLIQUE**

Alimentation/transformateur pour barrières dans boîtier métallique, entrée 220 Vca, sorties 13,8 Vcc / 2,5 A et 24 Vca / 300 VA, pour batteries 17 Ah max.