



TXA-800HSE

Order No.: 0172250

Price upon request

PRODUCTINFOS

Emetteur de poche multifréquences,

technologie UHF PLL. Convient pour les systèmes amplifiés portatifs TXA-624CD/SW, TXA-802SR, TXA-604/SW et des séries TXA-800 et TXA-1020.

- 1 microphone serre-tête (omnidirectionnel), 1 microphone cravate (cardioïde)
- 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Corps métallique
- Connexion micro par mini prise XLR 3 pôles
- Entrée ligne audio par prise jack 3,5 femelle stéréo
- Sensibilité réglable 3 niveaux
- Fonction Mute
- Affichage LCD rétro-éclairé pour canal/fréquence et état des batteries
- Puissance émetteur 10 mW (EIRP)
- Alimentation par 2 batteries 1,5 V, type R6 (non livrées)
- Clip de ceinture

Pas de déclaration dans l'U.E.

TASTENWELT 02/2008

"Utilisation du casque intéressante pour les claviers."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXA-800HSE

Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Bande passante audio	70-16000 Hz
Canaux	1
Température fonc.	0-40 °C

Données émetteur

Puissance émetteur	10 mW
Portée	30 m
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V, type R6
Largeur émetteur	65 mm
Hauteur émetteur	95 mm
Profondeur émetteur	30 mm
Poids émetteur	110 g
Branchements émetteur	1 x mini XLR 3 pôles