



172.585 **VONYX**

VMM-K402 Table de mixage 4 canaux avec DSP

Une table de mixage facile à utiliser et à un prix abordable. Avec réglages aigus, médiums et graves pour chaque canal. Alimentation fantôme par canal réglable individuellement, idéale pour des applications d'enregistrement et sono Live.

Playback options : USB

Input connections : Jack 6,35 mm, USB, XLR 3 points

Output connections : Jack 6,35 mm

Presets : 16

Frequency response : 15Hz - 22.000Hz

THD :

Input level: Mic. : 1.5mV, 2 kOhm

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 185 x 225 x 50mm

Weight : 2,20

- 2 entrées micro / ligne mono (combo XLR/jack)
- 1 entrée ligne stéréo (jack 6,35)
- Carte son interne avec fonction Record USB/PC (port USB)
- 16 fonctions DSP préprogrammées
- Alimentation fantôme + 48 V avec préampli individuel par canal
- Sorties Main stéréo symétriques (jack 6,35)
- Sorties casques et Control Room séparées
- Réglages graves, médiums, aigus par canal
- PAD - 26 dB sur canal 1 et 2
- FX send/return
- Lecteur USB intégré avec affichage digital
- Récepteur BT pour streaming audio
- VU-mètre à LEDs et LEDs Peak