



MZ528N

Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50

Tension

Tension circuit de commande en CC 0 V

Dimensions

Largeur produit installé 17.5 mm

Puissance

Consommation à l'appel 5 VA

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 2,5mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Altitude 2000 m

Identification

meta_keyword Disjoncteur ; Accessoire ; Modulaire;Disjoncteurs moteurs ; Coupe-circuits moteurs ; Interrupteurs moteurs ; Disjoncteurs de puissance ; Disjoncteurs de moteurs ;