

# FICHE PRODUIT

## HB SENSOR 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES | Télécommande et détecteur de remplacement pour luminaires HIGH BAY GEN 4



---

### Avantages du produit

- Installation facile du détecteur

---


### Caractéristiques du produit

- Télécommande pour les paramètres avancés du détecteur

## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	56 mm
Longueur	49 mm
Largeur	56 mm
Hauteur	49 mm
Poids du produit	44,00 g



### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Emplacement montage	Luminaire

### Durée de vie

Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
------------------------------	---------

### DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
Technologie avec capteur	Haute fréquence
Angle de détection du capteur	< 150 °
Temps commutation commandé par capteur	30s...10 min
Plage détection détecteur de mouvement	6...15 m
Seuil détection lum du jour du capteur	100 lx

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non

### TÉLÉCHARGEMENTS

**Documents et certificats**

User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

**Textes pour appels d'offres**

Offres

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075611412	Etui carton fermé 1	61 mm x 61 mm x 51 mm	57.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4058075611429	Carton de regroupement 60	387 mm x 327 mm x 135 mm	3770.00 g	17.08 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**Références / Liens**

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.