



FGA-22HQ

Order No.: 0066370

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur "high end"

pour relier les connexions HP d'un autoradio aux entrées Ligne d'un amplificateur

- Séparation masse interne
- Niveau de sortie réglable
- Bornes à vis, prises RCA femelles dorées
- Puissance d'entrée maximale 20 W
- Impédance entrée / sortie 45 Ω /30 Ω -2,8 k Ω
- Bande passante 20-30000 Hz
- Taux de distorsion < 0,001%
- 42 x 29 x 96 mm, 104 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FGA-22HQ

Type

transformateur impédance

FGA-22HQ

Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	45 Ω
Impédance de sortie	30 Ω -2,8 k Ω
Taux de distorsion	< 0,001 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	42 x 29 x 96 mm
Poids	104 g
Entrées	bornes à vis
Sorties	1 x RCA D/G