

EZ-CON 192

B05022

DESCRIPTION

Contrôleur DMX 192 canaux pour les scanners et les lyres (jusqu'à 12 appareils de 16 canaux chacun)

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôleur DMX polyvalent pour les DJ mobiles, les pubs et les petites discothèques.
- 192 canaux DMX.
- Jusqu'à 12 luminaires avec 16 canaux chacun, contrôlables individuellement.
- 20 banques de 8 scènes programmables (total = 160 scènes).
- 6 Enchaînements programmables de 160 scènes.
- 8 Curseurs pour le contrôle manuel des canaux.
- 2 roues pour une navigation facile en Pan et Tilt.
- Porte USB A pour la sauvegarde des programmes sur une clé USB.
- Porte USB A (M-DMX) pour dongle DMX sans fil.
- Pas d'adaptateur externe grâce à l'alimentation électrique intégrée !
- Programme en mode automatique contrôlé par des curseurs de vitesse et de temps de passage.
- Temps de passage/signal temps de passage.
- Les canaux DMX réversibles permettent à l'appareil de réagir en opposition aux autres dans un enchaînement.
- Mode 8 canaux ou 16 canaux.
- Bouton blackout pour désactiver toute sortie DMX.
- Le bouton "Manual Override" vous permet de saisir n'importe quel appareil « on the fly ».
- Microphone intégré pour synchroniser les enchaînements avec la musique.
- Contrôle MIDI sur les banques, les enchaînements et le black-out.
- Flexible lumineux blanc avec connecteur USB inclus !





SPÉCIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental
Général : Série	EZ-CON
Général : Dimensions (cm)	52.7 x 19.2 x 8.7
Général : Poids (kg)	2.74
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	3U
Général : IP rating	indoor
Contrôle : programmable	oui
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx maximale	192
Connexion : entrée	rca, IEC
Connexion : sortie	3 pin XLR, midi, usb
Marque	JB SYSTEMS
EANCode	5420025650229

