

## BORNE CEZEMBRE TRANCHÉE + 3 PC MONO 16A - GRIS

Code article 47083



### Fonction :

- **Distribution des énergies** : électricité et/ou eau

### Descriptif technique :

#### Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping TRANCHÉE :

- **Dimensions extérieures** : H1210 x L232 x P187mm
- 1 porte en face avant, 1 compartiment
- Fermeture de la porte par clé demi-lune
- Socle intégré niveau hors sol 910, pose directe en tranchée
- **Indice de protection** : IP44 – IK10
- **Coloris** : gris (RAL7035)

#### Descriptif de l'équipement électrique :

- 1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm<sup>2</sup>
- 1 interrupteur de tête 4x63A
- 3 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 16A-30mA Courbe C
- 3 prises 2P+T 16A de type CEE 17
- 1 bornier de terre

### Domaine(s) d'utilisation :

- Emplacements tentes et caravanes
- Exploitation et distribution du réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V et du réseau d'eau potable
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine privé en limite de parcelle

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100

## BORNE CEZEMBRE TRANCHÉE + 3 PC MONO 16A - GRIS

Code article 47083

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1100 x 232 x 187 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	pédestal (montage dans le sol)	
Avec trappe réarmement	Non	
Balisage	Non	
Nbre de PC CEE 16A/230V 2P+T	3	
Calibre départs disjoncteurs (A)	16	
Capacité de raccordement	Electricité Cuivre câblé 6 à 50mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 6 à 50mm <sup>2</sup>	