

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LV429393

## BOBINE MX 125V CC ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100-630



### Principales

Nom de l'appareil	MX
Fonction produit	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard
Type de déclencheur voltmétrique	Déclenchement voltmétrique
Tension circuit de commande	125 V CC

### Complémentaires

Type de signal de commande	Maintenu Impulsion
Durée de l'impulsion	>= 20 ms
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Courant démarrage alimentation	10 W
Mode d'installation	Fixe
Temps de réponse	50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis0...1,5 mm <sup>2</sup>

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------