

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LA1LC070B

## TeSys LA1LC - déclencheur voltmétrique - 24Vca 50/60Hz



### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA1LC
Fonction produit	Séclencheur à émission de tension
Accessoires associés	LD4 LD5
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur

### Complémentaires

Tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz
Temporisation	0,2 s
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur voltmétrique
Plage de tension du circuit de commande	0,8 à 1,1 U <sub>c</sub>
Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 U <sub>c</sub>
Puissance d'appel en VA	8 VA CA
Consommation moyenne au maintien en VA	4 VA CA
Quantité du lot	Lot de 10
Poids du produit	0,15 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------