



TR-175/6

Order No.: 0170440

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur audio ligne 100 V

- La présence d'un transformateur ligne 100 V externe est indispensable sur un amplificateur ou un haut-parleur qui n'en dispose pas
- Puissance 6 W

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TR-175/6

Puissance	6 W
Primaire	6/4/2/1 W
Secondaire	4/8/16 Ω
Bande passante	28-25000 Hz
Dimensions	71 x 42 x 40 mm
Poids	273 g