

## Fiche produit

### Caractéristiques

# EPDU1116B-SCH

Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prises - 0U -16A 230V - (14) SCHUKO



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Type du PDU	De base
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	3,00 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation Kit de montage sans outils Supports de montage verticaux

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	90,2 cm
Largeur	6,2 cm
Profondeur	4,44 cm
Poids du produit	1,94 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Vertical

### Entrée

Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	3680 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Sortie

Nombre de prises d'alimentation	14Schuko CEE 7
---------------------------------	----------------

## Conformité

Certifications du produit	CE[RETURN]TÜV
---------------------------	---------------

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	132 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm
Poids de l'emballage 1	2,84 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------