



SIEM-111/R5

Order No.: 0255520

Price upon request

PRODUCTINFOS

Systeme In Ear monitor

64 canaux en 4 groupes, 961 fréquences

Récepteur In Ear monitor UHF PLL

pour compléter le système In Ear SIEM-111/5

- Excellentes propriétés audio
- Son pilote
- Limiteur Peak commutable
- Mix/moniteur individuel en mode stéréo ou mono/mix
- Adaptation de niveau selon l'oreille possible grâce au réglage de balance
- Eléments de commande avec fonction verrouillage
- Affichage multifonctions clair

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS"

IMPORTANTES".**TECHNICAL SPECIFICATIONS****SIEM-111/R5**

Généralités

Type	récepteur In-Ear Monitor
Plage de fréquence porteuse	518-542 MHz
Bande passante audio	50-15000 Hz
Taux de distorsion	0,8 %
Dynamique	> 80 dB
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x batterie R6 (AA), alcaline (non livrée)
Largeur récepteur	74 mm
Hauteur récepteur	196 mm
Profondeur récepteur	34 mm
Poids récepteur	202 g
Branchements récepteur	jack 3,5 stéréo