

**RFDT12E****DÉTECTEUR RADIO DOUBLE TECHNOLOGIE EXTÉRIEUR**

Détecteur volumétrique sans fil à double technologie (IR + HP 24 GHz) destiné à la protection d'espaces extérieurs tels que jardins, porches, vérandas. Comprend un filtre qui immunise les éléments perturbateurs tels que frondaisons, arbres et linge étendu. Protégé contre les intempéries et doté de têtes articulées indépendantes, il garantit de larges possibilités d'application. Nouvelle version avec compensation de la température améliorée et enveloppe de protection contre les chocs IK10.



RFDT12E

DÉTECTEUR RADIO DOUBLE TECHNOLOGIE EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Double capteur infrarouge d'extérieur
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Type de détection	1 capteur infrarouge passif (PIR) et capteur hyperfréquence
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulation	GFSK
Évènements transmis	Alarme, tamper, supervision, pile à plat
Supervision	Yes
Portée IR	12
Angle de couverture	110° IR / 105° MW
Réglage sensibilité infrarouge	Yes
Réglage sensibilité hyper-fréquences	Yes
Réglage têtes	Indépendant (horizontal / vertical)
Logique capteurs	AND
LED	3 leds: tête 1, tête 2, alarme(exclusion possible)
Témoin sonore TEST	Buzzer (excludable)
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Compensation automatique de la température	Yes
APP Comelit sensor	Yes
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50
Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	85
Profondeur (mm)	113



RFDT12E

DÉTECTEUR RADIO DOUBLE TECHNOLOGIE EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	410
Indice de protection IP	IP54
Résistance aux chocs	IK10
Cache pour effet rideau	1 inclus pour tête PIR
Hauteur d'installation (m)	1.4 ÷ 2.2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	31
------------------------------------	----

BATTERIES

Type batterie	2 x CR123
Comelit code batterie	30007622

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

type de centrale d'alarme	VEDO / SECURHUB
extension radio pour Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO