

**2703U****POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, UNIVERSEL**

Poste intérieur universel Mini audio avec combiné compatible avec la plupart des interphones produits par les principaux producteurs mondiaux. Idéal pour le remplacement et la réparation d'anciens postes audio. Il dispose d'un bouton ouvre-porte et d'un bouton supplémentaire pour les fonctions supplémentaires avec commun indépendant. Sonnerie électronique. Il permet le réglage du volume d'appel et de la coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la fonction coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Le poste intérieur dispose également d'un système de réglage du volume pour haut-parleur et pour micro afin de répondre à toutes les situations. Le poste intérieur fonctionne avec les installations à commun positif et avec les installations à commun négatif. Dimensions: 103x190x30mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**2703U**

## POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, UNIVERSEL

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	103
Profondeur (mm)	30
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Poids du produit (g)	260
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

### SYSTÈMES COMPATIBLES

Système traditionnel	Yes
----------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	A B C D E C2 P2
Boutons totaux (n°)	2

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonction privacy	Yes
Fonction bouton ouvre-porte	Yes
Réglage volume haut-parleur	Yes
Réglage volume microphone	Yes
Réglage volume sonnerie	Yes
Système audio	Yes
Sonnerie électronique	Yes



**2703U**

## **POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, UNIVERSEL**

### **ACCESSORIES**



#### **2742W BASE DE TABLE POUR POSTES AUDIO MINI AVEC COMBINÉ**

Base de table permettant de transformer les postes intérieurs Mini audio avec combiné en modèle de table. Elle est équipée de 1.5 m de câble et d'une borne de raccordement.