

Fiche produit

Caractéristiques

ZART8LS

eXLhoist - émetteur compact - 8 touches + bouton arrêt



Principales

Gamme de produit	Harmony eXLhoist
Type de produit ou équipement	Télécommande portable
Nom de l'appareil	ZART
Type de bouton de commande	6 configurable bouton de commande des mouvements 2 configurable bouton auxiliaire

Complémentaires

Matière	Couvercle de protection :élastomère EPDM Cache bouton-poussoir :polyuréthane Enveloppe :ABS + PC
Type d'affichage	5 LEDs
Distance de fonctionnement	50 m
Type de réseau de communication	Sans fil: Zigbee
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Portée maximale	100 m dans champ libre
Temps de réponse	< 500 ms à simplex
Temps de charge	10800 S 0 s
Autonomie	150 h Li-Ion (Lithium-Ion) 100 h
Endurance mécanique	1000000 cycle
Largeur	85 mm
Hauteur	193 mm
Profondeur	43 mm
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Certifications radio	IC FCC
Degré de protection IP	IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Humidité relative	0...95 % à -20...60 °C fonctionnement
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Poids de l'emballage 1	423,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,087 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

