



172.622 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PDM-S804 Table de mixage professionnelle analogique 8 canaux

La table de mixage Power Dynamics PDM-S804 8 canaux avec processeur multi-FX 24 bits est parfaite pour le mixage professionnel de diverses sources musicales. Cette table de mixage multicanaux est équipée d'un récepteur BT intégré avec support pour smartphone et d'un port USB compatible MP3. 8 canaux pour une variété d'accessoires audio externes tels que des microphones et des équipements de ligne peuvent être mixés pour créer une expérience sonore unique en utilisant une section d'effets complète. La gestion audio optimale de tous les signaux de sortie est garantie grâce à un égaliseur 9 bandes. Même les microphones à condensateur et à ruban fonctionnent à la perfection avec une alimentation fantôme +48 V commutable. La PDM-S804 est une table de mixage polyvalente, idéale pour des applications en studio de tout type, elle convainc tant les débutants que les professionnels par ses diverses capacités.

Playback options : BT streaming, USB

Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, USB, XLR 3 points

Output connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm

Presets : 256

Type of effects : Ambience, Chapel, Chorus, Delay, Early reflex, Echo, Flanger, Gated reverse, Hall, Leslie, Phaser, Ping pong delay, Pitch, Plate, Reverb delay, Room, Spring, Stadium

DSP Resolution : 24-bit

Frequency response : 10 - 45.000 Hz

THD :

Input level: Mic. : 1.5mV, 2 kOhm

Input level: Line : 150mV, 100 kOhm

Signal-to-noise ratio : >112dB

Output level: Master : 1V

Power supply : 100-240VAC 50Hz

Dimensions (L x W x H) : 335 x 360 x 95mm

Weight : 3,90

- 4 entrées micro symétriques XLR
- 4 entrées ligne symétriques mono jack 6,35
- 2 entrées ligne symétriques stéréo jack 6,35
- Alimentation fantôme +48 V
- Entrée ligne stéréo RCA
- Filtre Low Cut 75 Hz pour canal 1-4
- Processeur multi-FX avec 256 Presets
- Interrupteur Solo par canal (PFL)
- Interrupteur On/off par canal
- Egaliseur aigus, médiums, grave pour chaque canal
- Inserts FX sur chaque canal
- Aux send par canal
- Pan réglable par canal
- Egaliseur 9 bandes
- Sorties distinctes Control Room, casques et REC stéréo
- Lecteur USB intégré avec affichage digital
- Récepteur BT pour streaming audio
- VU-mètre à LEDs et LEDs Peak
- Fourni avec support téléphone