

Radio DAB

UR18DSDLW4Z

EAN 4966376319633

livrée sans batterie, ni chargeur



3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



- Nouveau : connexion Bluetooth
- Alimentation : Secteur / Batteries glissière 14,4V / 18 V
- Radio FM / AM :
FM antenne caoutchouc / AM : Antenne ferrite interne
Fonction SCAN – Recherche « auto » jusqu'à 10 stations
- Récepteur DAB / DAB (Diffusion audio numérique) :
qualité sonore supérieure.
- Boîtier de stockage Smartphone, MP3
avec Borne d'entrée AUX et prise de charge USB
- Protection optimale IPX4 résistant aux projections d'eau (+/- 5 min. sous la pluie)
- Grand panneau de réglage facile d'utilisation
- Baffle Ø 90mm (2 x 7 W avec batterie 18V)
- Mémorisation stations, heure... par piles AA 1,5 V x 2
- Alarme buzzer et radio
- Minuterie de mise en veille
- Cadre résine + caoutchouc : protection maximale en cas de choc
- Connecteur secteur stocké dans le coffre radio

■ Caractéristiques

Alimentation batterie/ secteur
Mémorisation par piles
Fréquences bande FM / AM
Entrée AUX. / Sortie AUX.
L x l x H
Poids sans batterie

■ UR18DSDLW4Z

14,4V - 18V/ adaptateur 12V
type AA 1,5 V x 3
87.5 à 108 MHz / 522 à 1620 kHz
Jack Ø 3.5 mm / USB
405 x 312 x 265 mm
4 Kg



Applications

Accepte toutes les batteries à glissière 14,4 & 18 V

Accessoires standards

Adaptateur secteur 12 V - Piles AA 1,5 V x 2 - Câble chargeur

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s