



201172/55

Pour profession libérale

remplace le 1172/44, 1172/45, 1172/46, 1172/55

- Haut parleur supplémentaire pour l'appel portier et l'appel porte palière pourvu de 6 mélodies au choix.
- Touche supplémentaire servant au choix des mélodies et à activer/désactiver l'ouverture de porte automatique.
- Base et touche en ABS blanc
- Fixation murale (chevilles et vis fournies). Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la verticalité et correspondant aux anciens postes URMET.
- Combiné équipé d'un haut-parleur d'écoute, d'un micro et d'un cordon spiralé.
- Touche d'ouverture de porte.
- Touche d'appel gardien en ABS blanc finition lisse.
- Touche de commande du relais auxiliaire et de réglage de volume d'appel (0 à fort).
- Voyant de signalisation porte ouverte ou fermée, coupure de sonnerie, ouverture de porte automatique.
- Fonction ouverture de porte automatique pour profession libérale.
- Raccordement direct du bouton d'appel porte palière, sans alimentation ou dispositif supplémentaire.
- Sortie pour raccordement d'une sonnerie optionnelle.
- Conditions d'utilisation : température – 5 à + 45° C. Humidité 90 % à 30° C.

Pièces Détachées

Combiné avec cordon spiralé : réf. 1702/101.

Accessoires

Sonnerie optionnelle réf. : 1072/59

Sonnerie mobile avec flash réf. : 43551

Caractéristiques

Poids : 410 Grammes

Dimensions (LxHxP) : 80 x 225 x 40mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING