

Transformateur de mesure, 400/5A 0.5 K., 3VA

Référence Z-MG/WAS400
N° de catalogue 101629

Illustration non contractuelle

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Transformateur (EC002048)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Traitement du signal / Transformateur/convertisseur / Transformateur de courant (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
modèle			transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In	A		400
courant assigné secondaire	A		5
puissance apparente nominale secondaire	VA		0
classe de précision			0,5
facteur de limite de surintensité			FS 5
étalonné			non
avec protection contre les contacts accidentels			non
hauteur de l'ouverture	mm		0 - 23.6
largeur de l'ouverture	mm		0 - 30.7
diamètre d'ouverture	mm		0
fixation par encliquetage			oui
avec barre en cuivre			non
raccord secondaire			fiche
nombre d'entrées primaires			1