


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.710 Boîte de prises

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.710 - Boîte de prises pour lampe à diodes

Le boîtier de prises associée aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale.

Caractéristiques

Référence	SZ 2500.710
Description produit	Le boîtier de prises associée aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale.
Avantages	Mêmes accessoires de raccordement que pour les lampes à diodes Possibilité de mise en cascade avec lampe à diodes Montage flexible possible dans toute l'armoire et sur le cadre de porte tubulaire Placement ergonomique du boîtier à prises sur des surfaces planes Aucun besoin de câblage complémentaire grâce à une technique de raccordement simple et intégration dans le circuit électrique de la lampe à diodes
Matériau	Plastique
Couleur	RAL 7016
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de raccordement	Alimentation 3 pôles Câblage intérieur 3 pôles
Classe de protection	I (conducteur de protection)
Remarque	Un câblage intérieur ou une alimentation tripolaire est nécessaire en fonction de l'application
Dimensions	Largeur: 163 mm Hauteur: 68 mm Profondeur: 43,5 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...55 °C
Prises	D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

Poids/UE	0,277 kg
----------	----------

Taux de cuivre (kg / pièce)	0
-----------------------------	---

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

EAN	4028177956896
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000330
----------	----------

ECLASS 8.0	27142604
------------	----------

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------