



Répartiteur TV 1 entrée COAX et 2 sorties RJ45



AVANTAGES

La gamme des répartiteurs avec entrée coaxiale et sorties RJ45 vous permet à la fois :

- D'adapter les signaux TNT + SAT d'un câble coaxial en entrée vers des sorties RJ45 pour permettre le brassage dans les coffrets de communications.
- De déployer les signaux de télévision dans plusieurs pièces du logement (2 ou 4 logements suivant le modèle).
- Notre répartiteur est également disponible en kit équipés d'un cordon CAT6A sous la référence DCKTREPTV201

Caractéristiques Techniques

Entrée	1 type F femelle	
Sortie	2 RJ45 femelles	
Passage DC : Satellite	500 mA Max.	
Voie de retour	5 - 65 MHz	
FM	88 - 108 MHz	
RNT	120 - 230 MHz	
TNT	470 - 862 MHz	
Satellite	950 - 2150 MHz	
Pertes	TER	6 - 7 dB
	SAT	7 - 14 dB
Dimensions hors-tout	36x67x34mm	
Matière	Boîtier en ZAMAK	
Fixation	Rail DIN 35mm	
Poids	60g	
Conditionnement	Boîte individuelle Collectif de 20	

+ Montage facile

Nos produits se montent sur RAIL DIN pour une intégration simple et rapide dans les coffrets de communication.

+ Garantie

Nos produits sont conformes aux exigences de la norme C90-483