



172.098 **VONYX**

VPA1000 PA Amplifier 2x 500W Lecteur multimédia avec BT

Une série d'amplificateurs pour utilisation semi-professionnelle. La technologie moderne garantit des performances élevées à long terme et brancher l'amplificateur est vraiment très simple. Comme tous les amplificateurs Vonyx, le VPA1000 est conçu pour tenir le choc sous la pression. Il vous donne la sortie audio dont vous avez besoin sur scène ou dans votre studio. Il peut être relié à un rack standard ou mobile. Idéal pour des applications 19".

Playback options : BT streaming, SD, USB
Output channels : 2
Output power: @ 4 Ohm per channel : 500W
Output power: @ 8 Ohm per channel : 350W
Speaker connections : 6.3mm jack, Speaker 2-pin, Speaker screw terminal
Impedance : 4 - 8 Ohm
Output connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm
Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
THD :
Signal-to-noise ratio : >98dB
Input sensitivity line : 775mV - 1.2V
Input impedance : 10 kOhm
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 482 x 270 x 88mm (2U)
Is the item 19"? : Yes
Weight : 7,20

- Amplificateur stéréo 2 x 500 W
- Avec technologie BT pour streaming audio
- Lecteur média USB, SD/MMC intégré
- Lecteur média avec fonction Record MP3
- Entrée RCA et jack 6,35
- VU-mètre à LEDs
- Connecteurs HP NL2, jack 6,35 et borniers HP
- Face avant et poignées en aluminium
- Adapté pour un montage en rack 19" (2 U)
- Télécommande pour lecteur MP3