

MZ-4000

Testeur de lignes De la source aux haut-parleurs

Made in
France



- 🌀 Test intégral de la chaîne acoustique
- 🌀 Lecteur audio intégré
- 🌀 Sauvegarde des mesures
- 🌀 Portable - Autonome - Compact

Le **MZ-4000** est un testeur de ligne portable autonome qui mesure l'impédance ainsi que la puissance équivalente de la ligne HP 100V. Grâce à son lecteur audio intégré, il permet d'injecter sur les diverses entrées d'une chaîne audio des signaux de tests spécifiques (sinus, bruit rose, bruit blanc...) ou également de lire tout fichier au format WAV copié sur sa carte SD. Enfin il contrôle les éléments de fin de ligne, les défauts CC et CO ainsi que l'isolement par rapport à la terre de la ligne.

Toutes les mesures sont horodatées et enregistrées sur la carte SD dans un fichier journal au format CSV. Les données de la carte SD sont accessibles par son port micro USB.

L'ensemble de ses fonctionnalités et son format compact vous permettront un gain de temps précieux lors de vos installations. Associé à la valise de test MZ-4000-VALISE avec l'ampli embarqué, MZ-AD-0300, il vous permet de contrôler votre installation dans un format compact et mobile.

Caractéristiques

Impédance à 1 kHz	4 Ω - 20 k Ω (+/- 2%)
Isolement à la terre	Correct > 500 k Ω
Continuité de ligne	Détection EFL / CC et CO*
Lecteur audio intégré	-30 dB -> +10 dB / 8 Ω min Format WAV
Autonomie en fonctionnement	70 H
Alimentation	4 piles LR6 - Lithium 6V / 2,6Ah
Couleur	Noir
Matière	ABS
Dimensions	210 x 100 x 25 mm
Poids	40g
Particularités	Livré avec 3 cordons + pinces crocodiles
Produit associé	Valise de test MZ-4000-VALISE

*EFL : élément fin de ligne - CC : Court Circuit - CO : Circuit ouvert

Applications

Sonorisation de Confort



Sonorisation de Sécurité



▲ Mise en service

▲ Maintenance

▲ Audit



Images non contractuelles

