

BOÎTE SOUTERRAINE AVM POUR JONCTION - DIM L 175 MM X DIAM. 40 MM +J5MF

Code article 06D3055



Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Kit AVM (boîte + accessoires) avec connectique intégrée permettant de réaliser un raccordement électrique souterrain (jonction)

- Concept innovant permettant une grande souplesse d'utilisation et une installation rapide

• Boîte :

- de forme oblong constituée de 2 demi-coques transparentes et d'une fermeture par glissières
- dimensions L 220 mm x Diam 55 mm
- diamètre maxi de câbles admissible de 15 à 26 mm

• Connectique :

- connecteur de jonction 5 conducteurs 16 mm² maxi
- connectique en aluminium étamé

• Accessoires :

- joints mousse
- bande de toile abrasive
- résine polyuréthane pour assurer l'étanchéité
- une paire de gants

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

Coloris	xx	xx
Transpa- rent	10 dd	10 dd

BOÎTE SOUTERRAINE AVM POUR JONCTION - DIM L 175 MM X DIAM. 40 MM +J5MF

Code article 06D3055

Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Dimensions (mm)	0 x 220 x 0 mm
Poids (kg)	-
Capacité de raccordement	5 conducteurs de 6 à 16mm ² maxi