



952.073 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PDV360MP3 Amplificateur mixeur PA 360W/100V 4 zones

La série PDV est une gamme d'amplificateurs mixeurs haute puissance entièrement équipés avec 4 sorties de zone, chacune avec des réglages de volume distincts à 6 niveaux. Cette série d'amplificateurs dispose d'un module MP3 intégré avec port USB et insert carte SD, d'un tuner FM et d'un récepteur BT interne. Le canal Mic 1 a priorité sur toutes les entrées et le lecteur MP3. Des contacts 24V peuvent être connectés à un panneau d'alarme incendie pour l'évacuation d'urgence si nécessaire. Tous les modèles sont conçus avec une protection complète contre les surcharges pour éviter tout dommage. Cette série d'amplificateurs convient aux applications dans une banque, une mairie, un supermarché, une école, un hôtel, un restaurant, un centre commercial ou tout autre espace public.

Playback options : BT streaming, FM radio, SD, USB

Output power: RMS : 360W

Impedance : 100V, 8 Ohm

Frequency response : 50Hz - 19.000Hz

Signal-to-noise ratio : >70dB

Signal-to-noise ratio: Line : >85dB

Signal-to-noise ratio: Mic : >80dB

Power supply : 220-240VAC 50Hz

Input level: Line : 400mV

Input level: Mic. : 10mV

THD :

Dimensions (L x W x H) : 380 x 420 x 88mm

Weight : 13,00

Accessories : Mounting bracket

- Amplificateur PA 4 zones, matricable indépendamment
- Lecteur multimédia intégré avec tuner FM, port USB et insert SD
- Récepteur BT pour le streaming audio
- Protection contre les surcharges
- Gong et alarme sur tous les canaux
- Réglage du volume de zone sur 6 niveaux
- Réglage des graves et des aigus
- 3 x entrées micro et 3 x entrées ligne
- Paging téléphone
- Montage 19" possible avec les équerres (2U)
- Fonctionnement de secours par batterie 24V (non fournie)