



## TG-10R/1

Order No.: 0253070

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Système pour guides, PLL, 16 canaux, 863-865 MHz**

- Avec de nombreux accessoires
- Portée jusqu'à 60 m
- 3 émetteurs sans fil maximum peuvent fonctionner en parallèle
- Sans déclaration dans l'U.E.

#### **Récepteur de poche PLL**

- Branchement casque jack 3,5
- Ecouteur avec étrier caoutchouc livré
- Sélecteur de canaux
- Affichage par LED des canaux
- Réglage de volume
- Clip de ceinture et tour de cou

**Sans déclaration dans l'U.E.**

Boucle à induction NL-90 pour la transmission de signaux à un appareil auditif, en option.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### TG-10R/1

#### Généralités

Type récepteur de poche pour système pour guides

Plage de fréquence porteuse 863-865 MHz

Bande passante audio 40-18000 Hz

Canaux 16

Durée de fonctionnement 12 h

Température fonc. 0-40 °C

#### Données récepteur

Récepteur alimentation Accu lithium-ion 3,7 V/1300 mAh

Largeur récepteur 54 mm

Hauteur récepteur 99 mm

Profondeur récepteur 17 mm

Poids récepteur 80 g

Branchements récepteur 1 x prise jack 3,5 (casque)