

**2719W****POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2**

Poste intérieur Mini audio avec combiné appel électronique. Il permet le réglage du volume d'appel, de la coupure sonnerie et du secret de conversation. Il permet également la gestion de l'appel porte palière, la répétition d'appel, l'envoi d'une signalisation d'alarme, l'appel au standard principal, standard secondaire et d'effectuer l'appel intercommunicant. Il dispose d'une série de boutons ouvre-porte et de 4 autres boutons prévus pour une fonction d'intercommunication ou pour des usages divers (1 des boutons peut être libéré par contact F/N.O). Avec une led pour signalisations diverses (occupé, fonction docteur). Le poste intérieur intègre un DIP switch à 8 positions pour la selection du code d'appel désiré. Il dispose également d'un selecteur pour définir le type d'installation Simplebus 1 ou Simplebus 2. Fourni avec borne art. 1214/2C. Dimensions : 105x191x28 mm.

**AWARDS**



**2719W**

## POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	105
Profondeur (mm)	28
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Poids du produit (g)	260
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L CFP CFP
Boutons totaux (n°)	5
Signalisation LED (n°)	1

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
------------------------------------	--------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Appel intercommunicant sélectif	Yes
Appel de panique	Yes
Ouverture automatique	Yes
Fonction appel standard	Yes
Fonction appel palier	Yes
Fonction contrôle actionneur	Yes
Fonction intercommunicant	Yes
Fonction privacy	Yes
Fonction bouton ouvre-porte	Yes
Réglage volume haut-parleur	Yes
Réglage volume microphone	Yes

**2719W****POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Réglage volume sonnerie	Yes
Signalisation acoustique	Yes
Signaux visuelles	Yes
Système audio	Yes
Système audio Simplebus 1	Yes
Système audio Simplebus 2	Yes
Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Sonnerie électronique	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes



2719W

## POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2

### ACCESSORIES



#### **2742W** BASE DE TABLE POUR POSTES AUDIO MINI AVEC COMBINÉ

Base de table permettant de transformer les postes intérieurs Mini audio avec combiné en modèle de table. Elle est équipée de 1.5 m de câble et d'une borne de raccordement.