LFS12150BT / АККУМУЛЯТОР LiFePO4 / BLUETOOTH

12 В 150 А·ч

BLUETOOTH

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Аккумулятор LiFePO4 150 А·ч с мониторингом Bluetooth, широкой передней панелью и дисплеем. Наибольшая номинальная энергия в этой серии 12 В.



12,8 В
НОМИН. НАПРЯЖЕНИЕ

1920 Вт·ч
НОМИН. ЭНЕРГИЯ

150 А
ДЛИТЕЛЬНО / 1C

ПРИМЕНЕНИЕ Кемпинг / переносное оборудование DC / автономное питание

- **Мониторинг через Bluetooth**
- **2 × USB-A / QC3.0 + USB-C / PD**
- **Водозащищённый 2-конт. порт 30 А с ответной частью**
- **Дисплей и главный выключатель**

РАЗЪЁМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Положительная клемма (+)
2. Отрицательная клемма (-)
3. 2 × USB-A / QC3.0
4. USB-C / PD
5. Водозащищённый 2-конт. порт
6. Автомобильная розетка
7. Интеллектуальный дисплей
8. Главный выключатель

Номинальная энергия рассчитана. Соблюдайте пределы отдельных выходов и общего тока аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / LFS12150BT / 12 В 150 А·ч

Характеристики.

Электрические параметры, условия работы и разъёмы вашей модели.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Химический состав	LiFePO4
Номинальное напряжение	12,8 В
Номинальная ёмкость	150 А·ч
Номинальная энергия	1920 Вт·ч (расчёт)
Ток зарядки / 0,5C	75 А
Длит. разряд / 1C	150 А
Импульсный разряд / 3C	450 А
Длительность импульса	3 с
Мониторинг Bluetooth	Да / Xiaoxiang Electric

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заряд / разряд	0°C до 45°C / -20°C до 60°C
Хранение / заряд	-5°C до 35°C / 40%-60% SOC
Хранение > 3 мес.	0°C до 25°C; проверка каждые 6 мес.
Схема объединения	До 4S4P

КОРПУС / ДВА ВИДА

Ш 290 мм



Д 380 мм

В 160 мм



Д × Ш × В

380 x 290 x 160 мм

Масса: 13,7 кг

Размеры в миллиметрах. Виды показаны без масштаба.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ

USB-A	2 × QC3.0: каждый 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А. Нижний USB-A: 18 Вт; верхний USB-A и USB-C: суммарно 45 Вт.
USB-C / PD	PD; общий предел с верхним USB-A: 45 Вт.
Водозащищённый 2-контактный	Предел 30 А; одновременный заряд/разряд. Ответная часть в комплекте.
Автомобильная розетка	12 В / 10 А

ЗУ В КОМПЛЕКТЕ 14,6 В / 10 А; ЗУ LiFePO4. Ток заряда АКБ указан выше.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА / С ДАТЫ УСПЕШНОЙ ДОСТАВКИ

Не покрывает погружение в воду, самовольную разборку или модификацию, несовместимые ЗУ, короткие замыкания и неисправности по вине пользователя. Обычно покупателю отправляют детали для замены по инструкции KOANTE. Также можно вернуть изделие для ремонта. Все расходы на перевозку, включая обратную доставку после ремонта, оплачивает покупатель. Сообщите KOANTE модель, серийный номер и данные покупки.

www.koantebattery.com | info@koantebattery.com | +86-17688955895 WhatsApp / TG